

# 倍利源

## Braver Power

### 特色說明

- 體積小重量輕
- 軟啟動設計
- 智能自動化控制
- 反應速度快、精準度高
- 強制風冷散熱
- 電源效率高
- 電流漣波小
- 可二台連動做A B面電流設定
- 可連結電腦RS422/RS485/PLC

### 產品功能

- 異常燈號顯示
- 過溫過流顯示
- 定電壓、定電流
- 高低電壓、電流顯示
- 安培小時計 (可做藥水自動添加)
- 99組記憶模式
- 多種脈波模式功能
- C.C / C.V切換
- 獨立電流訊號輸出

### 產品應用

- 貴金屬電鍍
- 精密電鍍
- 端子連續電鍍
- 被動元件電鍍
- 印刷電路板
- 金屬電鍍
- 實驗室電源供應器

規格繁多,歡迎洽詢



## 數位正向脈衝整流機 ABP

標準規格	10V	5A~400A
	20V	5A~200A
	30V	5A~100A
	40V	5A~100A
客製化規格	10V	300A~2400A
	20V	200A~1600A

定格入力電壓	220V,1/3Φ 380V/440V,3Φ
入力頻率	47~63HZ
出力電壓雜訊與漣波	<0.1%
出力電流漣波	<1%
線上調整率	最大出力電壓/電流的0.1%
負載調整率	最大出力電壓/電流的0.1%
計量器準確度	最大出力電壓/電流的±(1%+1計數)
類比程序設定準確度	最大出力電壓/電流的1%

標準機箱尺寸多款可選，亦可依需求客製化

#### 1 3U機箱



#### 3 直立式



#### 2 3U+加高

