

倍利源

Braver Power



特色說明

體積小重量輕
智能自動化控制
軟體啟動設計
電流時段可調
電源效率高
電流漣波小
反應速度快
精準度高
可連結電腦RS485/PLC
多機同步作業

產品功能

異常燈號顯示
過溫過流顯示
高低電壓、電流顯示
99組記憶模式
脈波模式功能
正負脈衝功能
定電壓、定電流
自動模式

產品應用

貴金屬電鍍
精密電鍍
端子連續電鍍
被動元件電鍍
印刷電路板
金屬電鍍
實驗室電源供應器

外觀尺寸

(寬)200*(深)500*(高)530mm



數位正負脈衝整流機 ABU Series

定格入力電壓	220V,1/3Φ; 380/440V,3Φ ±15%
相數	3Φ
頻率	47~63HZ
定格入力功率	8.75 KVA
平均定格入力電流	28 Aac (+15%,-10%)
輸出電壓範圍	0~25 Vdc
輸出電流範圍	0~250 Adc
正極電流	250A
負極電流	250A
定電流制御精度	±3.0%
脈衝模式切換	高低單脈衝
	正負脈衝
	正負雙脈衝
連線方式	Analog / Modbus RTU
正極電流時間	1~200ms
負極電流時間	1~200ms

其他規格繁多,歡迎洽詢

